

Manuál

Jackery Explorer 240

Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtete veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesům a pádů.
- Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Powerbanku používejte při teplotě -10 °C až +40 °C. Pokud je provozní teplota mimo toto rozpětí, powerbanka nemusí pracovat správně.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

Obsah balení

- Jackery Explorer 240DE
- nabíjecí kabel do auta
- 2x AC kabel
- manuál

Popis produktu

Kapacita v mAh	67 000 mAh
Kapacita v Wh	240 Wh
Hmotnost	3 kg
Rozměry	230 x 200 x 138 mm
Vstup	DC 8 mm, 12-30 V (max 100W)
Výstup DC	12 V / 10 A
Výstup AC	230 V, 50 Hz, 200W
Výstup USB	2x USB-A (5V / 2,4A)
Baterie	Lithium-ion
Garantovaný počet cyklů	>500
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Certifikace	FCC, RoHS, UN38.3, Reach
Záruka	2 roky

LCD Displej

Pro kontrolu stavu baterie a zapnutí či vypnutí nabíjení zmáčkněte tlačítko Display.

Využití

USB výstup

- Mobilní telefon (max 18W) - okolo 25 nabití
- GoPro (max 18W) - okolo 45 nabití

AC výstup

- Notebook - okolo 3.5 nabití
- CPAP maska - okolo 6-21 hodin
- 32" TV (60 W) - okolo 3.5 hodiny

DC výstup

- Přenosná lednice (60 W) - okolo 19 hodin
- Dron - okolo 4.5 nabití

Poznámka: Každý výstup vypněte stisknutím jeho tlačítka napájení, protože se nevypnou automaticky a zamezíte tím zbytečnému vybíjení baterie.

Nabíjení

Pokud je powerbanka nabitá na méně než 20 %, připojte ji ke zdroji.

- nabíjení ze zásuvky - okolo 5.5 hodin
- nabíjení v autě - okolo 6.5 hodiny
- nabíjení pomocí solárního panelu - záleží na počasí
- nabíjení pomocí elektrického generátoru - okolo 5.5 hodiny

Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na info@ilico.io.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky
- Datum, kdy byla závada objevena
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly)
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou
- Poškození či závady způsobené vodou
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti
- Závady způsobené přírodní katastrofou
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou

Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974